

COFFRET DE PROTECTION PRIMAIRE



UN BOITIER DE PROTECTION CONTRE LES PICS DE
TENSION

Le boîtier de protection secteur a été conçu par ELEKTROSTA pour protéger les appareils contre les pics de tension sur la ligne d'alimentation. D'un concept simple et efficace, son installation et sa mise en oeuvre sont très simples.

Ce coffret se révèle très utile pour la protection des onduleurs de soudage utilisés sur les chantiers et/ou sur des groupes électrogènes, ce qui est en général formellement déconseillé pour ce type de machines.

Il peut donc être installé sur tous nos générateurs onduleurs monophasés de la gamme ELEKTRO, mais aussi sur n'importe quel appareil dont les caractéristiques sont les suivantes :

- ✗ tension d'alimentation : 230V nominal avec une plage admise de 0 à 400V
 - ✗ fréquence du réseau d'alimentation : 50 ou 60 Hz
 - ✗ courant maximal en ligne : 30A
 - ✗ seuil de déclenchement du dispositif : 260V+/-5%
 - ✗ temps de réaction du dispositif : 10 ms
 - ✗ seuil de ré-enclenchement du dispositif : 255V+/- 5%
 - ✗ délai de ré-enclenchement du dispositif : 300ms
-